

**SUMERA**  
**Motor**  
AGREGATY PRĄDOWÓRCZE

# Agregat prądowórczy SMG-12TA-L 12kVA/400V automat

SUMERA MOTOR Sp. J.  
ul. Krakowska 5  
34-120 Andrychów  
tel. 033 870 40 60  
fax 033 870 40 61  
email: [biuro@sumeramotor.pl](mailto:biuro@sumeramotor.pl)  
<http://www.sumeramotor.pl>



Model agregatu		SMG-12TA-L
Parametry elektryczne	Typ prądnicy	Synchroniczna, samowzbudna, samoregulacyjna, opcja AVR
	Producent prądnicy	Linz Electric (Włochy)
	Napięcie - Częstotliwość	400/230V - 50Hz
	Moc max. agregatu	12kVA / 9,6kW - 400V
	Współczynnik mocy cos φ	0,8
	Natężenie max	17,3 A
	Stopień ochrony	IP 21
Silnik	Typ silnika	Wysokoprężny, dwucylindrowy, chłodzony powietrzem
	Producent silnika	Lombardini (Włochy)
	Model silnika	25LD425
	Poj. skokowa / Moc max.	851 cm <sup>3</sup> / 19 KM
	Paliwo	Olej napędowy
	Poj. zbiornika paliwa	20 l
	Zużycie paliwa 100% obc.	2,5 l/h
Rozruch	Automatyczny - elektryczny 12V	
Wymiary	Wymiary	950 x 650 x 670 mm
	Ciężar	150 kg
	Ciśnienie akustyczne	81 dB(A) z 7m
	Moc akustyczna	106 LwA
	Wyposażenie standardowe:	Automatyczna tablica sterownicza z SZR, zabezpieczenie magnetotermiczne 4P-400V, licznik godzin pracy, woltomierz L1,L2,L2, L1-L2, L2-L3, L3-L1, amperomierz na każdej fazie, częstościomierz, pomiar mocy, akumulator, pełne zabezpieczenie silnika, wyłącznik awaryjny, świece żarowe, kabel odbioru mocy i sterowniczy o dł. 7m.
Wyposażenia opcjonalne:	Prądnica z elektronicznym regulatorem napięcia	