

Agregat prądowczy
SMG-5M-K
4,4kW/230V

SUMERA MOTOR Sp. J.
 ul. Krakowska 5
 34-120 Andrychów
 tel. 033 870 40 60
 fax 033 870 40 61
 email: biuro@sumeramotor.pl
<http://www.sumeramotor.pl>



| Model agregatu | | SMG-5M-K |
|---------------------------|--------------------------------|---|
| Parametry elektryczne | Typ prądnic | Synchroniczna, samowzbudna, samoregulacyjna, opcja AVR |
| | Producent prądnic | Linz Electric (Włochy) |
| | Napięcie - Częstotliwość | 230V - 50Hz |
| | Moc max. agregatu | 4,8kW - 230V |
| | Współczynnik mocy cos φ | 1 |
| | Natężenie max | 20,9 A |
| Silnik | Stopień ochrony | IP 21 |
| | Typ silnika | 4-suwowy, benzynowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem |
| | Producent silnika | Kohler |
| | Model silnika | CH395 |
| | Poj. skokowa / Moc max. | 277 cm ³ / 9,5KM |
| | Paliwo | beznyna bezołowiowa |
| | Poj. zbiornika paliwa | 7,3 l |
| | Zużycie paliwa 100% obciążenia | 1,9 l/h |
| Rozruch | ręczny | |
| Wymiary i dane techniczne | Wymiary | 800x570x540 mm |
| | Ciężar | 60 kg |
| | Ciśnienie akustyczne | 72dBA z 7m |
| | Moc akustyczna | 97LwA |
| | Wyposażenie standardowe: | 2x gniazdo 230V/16A, zabezpieczenie termiczne, czujnik poziomu oleju |
| | Wyposażenia opcjonalne: | Prądnic z elektronicznym regulatorem napięcia AVR, wózek do przetaczania, licznik motogodzin. |

