

SUMERA
Motor
AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

Agregat prądotwórczy SMG-16MA-L 16kW/230V automat

SUMERA MOTOR Sp. J.
ul. Krakowska 5
34-120 Andrychów
tel. 033 870 40 60
fax 033 870 40 61
email: biuro@sumeramotor.pl
<http://www.sumeramotor.pl>

ISO 9001



Pracujemy zgodnie
z ISO 9001



Model agregatu

SMG-16MA-L

Parametry elektryczne	Typ prądnicy	Synchroniczna, samowzbudna, samoregulacyjna, opcja AVR
	Producent prądnicy	Linz Electric (Włochy)
	Napięcie - Częstotliwość	230V - 50Hz
	Moc max. agregatu	16kW - 230V
	Współczynnik mocy $\cos \varphi$	1
	Natężenie max	69,6 A
	Stopień ochrony	IP 21
Silnik	Typ silnika	Wysokoprężny, dwucylindrowy, chłodzony powietrzem
	Producent silnika	Lombardini (Włochy)
	Model silnika	9LD626
	Poj. skokowa / Moc max.	1248 cm ³ / 28,5 KM
	Paliwo	Olej napędowy
	Poj. zbiornika paliwa	80 l
	Zużycie paliwa 100% obc.	4,3 l/h
Rozruch	Automatyczny - elektryczny 12V	
	Wymiary	1400 x 800 x 950 mm
	Ciężar	300 kg
	Ciśnienie akustyczne	84 dB(A) z 7m
	Moc akustyczna	109 LwA
	Wyposażenie standardowe:	Automatyczna tablica sterownicza z SZR, zabezpieczenie magnetotermiczne 2P-230V, licznik godzin pracy, woltomierz, amperomierz, częstotściomierz, pomiar mocy, akumulator, pełne zabezpieczenie silnika, wyłącznik awaryjny, świece żarowe, kabel odbioru mocy i sterowniczy o dł. 7m.
Wyposażenia opcjonalne:	Prądnica z elektronicznym regulatorem napięcia.	

